

Bonus = 0; // Средства не участвующие в торговле .
OptionLot = FALSE; // Вариант расчета первоначального лота при true - постоянный, false - от баланса
RiskPercent = 3; // Размер первоначального лота (в%) при его варианте от баланса (OptionLot=FALSE).
Lot = 0.01; // Размер первоначального лота при его фиксированном значении (OptionLot=TRUE).
Maxlot = 1.5; // Максимально допустимое значение объема для открываемого в колоне лота.
LotMultiplier = 1.5; // Множитель последующего ордера в сетке.
TakeProfit = 50; // Размер ТП.
Step = 50; // Размер шаг между ордерами в сетке.
StartStepFiltr = 3; // Количество ордеров в сетке, после которого, стартует фильтр для открытия следующих ордеров.
StartDoubleStep = 5; // Количество ордеров в сетке, после которого, шаг меняете на значение Step*StepMultiplier.
StepMultiplier = 2; // Множитель шага.

StopLoss = 150; // Размер стоплосса для первых ордеров.

Настройки тралла

TrailingStart = 10; // Минимальное значение профита для старта тралла.

TrailingStep = 5; // Минимальное значение шага для модификации стоплосса тралла.

StartTrall = 3; // Количество колен в сетке для переключения индикатора тралла на обычный.

StartTotalTrall = 4; // Количество колен в сетке для срабатывания обычного тралла по всем ордерам(без учета Magic-номера)вместе.

StartMinClosed = 7; // Количество колен в сетке для срабатывания закрытия все ордеров направления по минимальному профиту (TotalMinProfit).

TotalMinProfit = 5; // Значение минимального ТП для суммарного закрытия все ордеров направления.

Slippage = 5; // Значение проскальзывания.

Start_ContraADX = TRUE; // Запуск первых ордеров по индикатору Contra+ADX.

Start_MA = TRUE; // Запуск первых ордеров по комплексу индикаторов МА.

Start_Contra = TRUE; // Запуск первых ордеров по индикатору Contra.

Magic_1 = 777; // Индивидуальный номер ордеров по MACD.

Magic_2 = 888; // Индивидуальный номер ордеров по Contra+ADX.

Magic_3 = 555; // Индивидуальный номер ордеров по МА.

Magic_4 = 333; // Индивидуальный номер ордеров по Contra.

Coment = TRUE; // Вкл./Выкл. информационной панели слева.

Настройки Contra

coeff = 2; // Изменяемый параметр индикатора Contra.

Настройки ADX

period = 14; // Изменяемые параметры индикатора ADX

applied_price = 0;

HighLevelADX = 50;

LowLevelADX = 20;